



APOLLO NT

Основные особенности:

*Совместим с 19 моделями пультов дистанционного управления с динамическим кодом.

*Работает на 433.92 Мгц

Совместимые марки/модели

Количество нажатий	Модели совместимых пультов
1	DOORHAN (TRANSMITTER 4)
2	NICE SMILO
3	DEA (type TR2 code 672580_00 and type 273 code 672521_00)
4	KEY (TXB-42R)
5	APRIMATIC (TR2 41903/002)
6	BENINCA (TO.GO-WV)
7	VDS (TERRA C)
8	FAAC (XT4433RC4)
9	PUJOL (VARIO 353277)
10	ERREKA (LIRA)
11	GBD-DOMINO (DTC4334-AU03010)
12	MOTORLINE (MX4SP)
13	FOX
14	MUTANCODE
15	BFT MITTO
16	PUJOL_YELLOW (378141)
17	SEAV
18	GENIUS CASALI 433RC A252
19	GENIUS BRAVO

1/ Вход в режим выбора модели



1. Одновременно нажмите и удерживайте **КНОПКИ 1 и 2** дождитесь пока светодиод вспыхнет 4 раза, затем отпустите кнопки.

2/ Выбор модели



2. В течении последующих 6 секунд, нажмите КНОПКУ 1 нужное количество раз (в соответствии с выбранной маркой)

Важно:

- 1) Второй этап нужно выполнить за **6 секунд**.
- 2) Светодиод моргает при каждом нажатии

3/ Запоминание.



3. Для запоминания выбраного бренда, нажмите КНОПКИ 3 и 4 на 4 сек. Светодиод моргнет такое количество раз, которое было нажато при выборе модели.

Внимание: После выбора и запоминания кнопки, необходимо записать пульт в в радиоприемник, по инструкции к **радиоприемнику**.

При программировании приемников ВФТ, для симуляции скрытой кнопки, нажмите **кнопки 1 и 4**.